

DMX-RT4

DMX-Aufnahme- und Wiedergabegerät
mit 4 unabhängigen Triggern

- Jeder Trigger kann separat programmiert und ausgelöst werden
- Kopieren, Sichern und Übertragen von Showdateien über den USB-C-Anschluss
- Standard-Kopfhöreranschluss (3,5 mm) für den Anschluss an externe Audiosysteme zur verstärkten Wiedergabe
- Passwortschutz stellt sicher, dass Shows nicht verändert werden
- Normal geöffnete (N/O) oder normal geschlossene (N/C) Trigger ermöglichen die Verwendung der meisten gängigen Sensoren
- Liefert Gleichspannung über die Klemmleiste, um bestimmte Trigger zu betreiben



Spezifikationen

- DMX-Anschlüsse: 3-polig XLR
- kompatible Audioformate: MP3, (32-320kbps), WAV (nur 8 oder 16bit)
- Onboard-Speicher: 32 GB
- Maximale Länge des Dateinamens (MP3/WAV): 12 Zeichen
- Maximale Länge des Dateinamens (Datei anzeigen): 11 Zeichen
- Triggertyp: Auto, Toggle, N/O oder N/C
- Terminal Blockausgang: 12 VDC, 100 mA
- Eingangsspannung: 12 VDC, 1 A (externe Stromversorgung: 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz)
- Leistung und Stromstärke: 1 W, 0,03 A bei 120 V, 60 Hz
- Leistung und Stromstärke: 1 W, 0,03 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 0,2 kg (0,4 lb)
- Größe: 122 x 81 x 38 mm (4,8 x 3,2 x 1,5 Zoll)
- Zulassungen: CE, UKCA, RoHS